









## FC A4

### Mocowanie kabla do kątownika 40x40 mm

**Materiał:** Stal nierdzewna.  
Poliamid z włóknem szklanym  
(czarny). Odporny na działanie  
promieni UV.

	Kod	Typ kabla	D	L	h <sub>1</sub>	h <sub>max</sub>			
	FC A4 1 x 4,2 mm	Kabel światłowodowy	4,1 – 4,5	22	23	68	4	50	3
	FC A4 1 x 5 mm	Kabel światłowodowy	4,95 – 5,2	22	23	68	4	50	3
	FC A4 1 x 5,6 mm	Kabel światłowodowy	5,6 – 6,2	22	23	68	4	50	3
	FC A4 1 x 6,5 mm	Kabel światłowodowy	6,6 – 7,2	22	23	68	4	50	3
	FC A4 1 x 8 mm	RFF 1/4" -50, SCF 14-50, FSJ1-50A, FlexLine 1/4" S, EC1-50-HF	7 – 8	22	23	68	4	50	3
	FC A4 1 x 1/4" (9)	LDF 1-50, FlexLine 1/4" R	8 – 9,2	22	23	68	4	50	3
	FC A4 1 x 1/4" (10)	RFA 1/4" -50, LCF 14-50, FSJ2-50, RG 8, H 1000, L-10, EC1-50	9,8 – 10,5	22	23	68	4	50	3
	FC A4 1 x 1/4" (11)	RFF 3/8" -50, LCF38-50, LDF2-50, SCF 38-50J, RG 214, FlexLine 3/8" S	10,5 – 11,5	22	23	68	4	50	3
	FC A4 1 x 1/2 J (14)	RFF 1/2" -50, SCF 12-50, FSJ4-50B, FlexLine 1/2" S, EC4-50-HF	13 – 14	22	28	73	4	50	3
	FC A4 1 x 1/2" (17)	RFA 1/2" -50, LCF 12-50, LDF4-50A, FlexLine 1/2" R, EC4-50	16 – 17	22	28	73	4	50	3
	FC A4 1 x 18,5 mm	Kabel zasilający 18,5 mm	18,2 – 18,5	34	44	89	6	50	6
	FC A4 1 x 19,5 mm	Kabel zasilający 19,5 mm	19,3 – 19,8	34	44	89	6	50	6
	FC A4 1 x 7/8" (28)	RFA 7/8" -50, LCF78-50A, LDF5-50A, AVA 5-50, FlexLine 7/8" H, FlexLine 7/8" R, EC5-50-A	27 – 28	34	44	89	6	50	6
	FC A4 1 x 1.1/4" (40)	RFA 1 1/4" -50, LCF5 114-50A, LDF6-50, AVA 6-50, FlexLine 1 1/4" R, EC6-50-A	39 – 40	46	67	117	8	50	9
	FC A4 1 x 1.5/8" (52)	RFA 1 5/8" -50, LCF158-50A, LDF7-50A, AVA 7-50, FlexLine 1 5/8" R, EC7-50-A	50 – 52	58	68	113	8	50	11
	FC A4 2 x 4,2 mm	Kabel światłowodowy	4,1 – 4,5	22	43	88	4	50	4,5
	FC A4 2 x 5 mm	Kabel światłowodowy	4,95 – 5,2	22	43	88	4	50	4,5
	FC A4 2 x 5,6 mm	Kabel światłowodowy	5,6 – 6,2	22	43	88	4	50	4,5
	FC A4 2 x 6,5 mm	Kabel światłowodowy	6,6 – 7,2	22	43	88	4	50	4,5
	FC A4 2 x 8 mm	RFF 1/4" -50, SCF 14-50, FSJ1-50A, FlexLine 1/4" S, EC1-50-HF	7 – 8	22	43	88	4	50	4,5
	FC A4 2 x 1/4" (9)	LDF 1-50, FlexLine 1/4" R	8 – 9,2	22	43	88	4	50	4,5
	FC A4 2 x 1/4" (10)	RFA 1/4" -50, LCF 14-50, FSJ2-50, RG 8, H 1000, L-10, EC1-50	9,8 – 10,5	22	43	88	4	50	4,5
	FC A4 2 x 1/4" (11)	RFF 3/8" -50, LCF38-50, LDF2-50, SCF 38-50J, RG 214, FlexLine 3/8" S	10,5 – 11,5	22	43	88	4	50	4,5
	FC A4 2 x 1/2 J (14)	RFF 1/2" -50, SCF 12-50, FSJ4-50B, FlexLine 1/2" S, EC4-50-HF	13 – 14	22	48	93	4	50	4,5
	FC A4 2 x 1/2" (17)	RFA 1/2" -50, LCF 12-50, LDF4-50A, FlexLine 1/2" R, EC4-50	16 – 17	22	48	93	4	50	4,5
	FC A4 2 x 18,5 mm	Kabel zasilający 18,5 mm	18,2 – 18,5	34	83	128	6	50	8,5
	FC A4 2 x 19,5 mm	Kabel zasilający 19,5 mm	19,3 – 19,8	34	83	128	6	50	8,5
	FC A4 2 x 7/8" (28)	RFA 7/8" -50, LCF78-50A, LDF5-50A, AVA 5-50, FlexLine 7/8" H, FlexLine 7/8" R, EC5-50-A	27 – 28	34	83	128	6	50	9
	FC A4 2 x 1.1/4" (40)	RFA 1 1/4" -50, LCF5 114-50A, LDF6-50, AVA 6-50, FlexLine 1 1/4" R, EC6-50-A	39 – 40	46	118	168	8	25	7,2
	FC A4 2 x 1.5/8" (52)	RFA 1 5/8" -50, LCF158-50A, LDF7-50A, AVA 7-50, FlexLine 1 5/8" R, EC7-50-A	50 – 52	58	130	180	8	25	9
	FC A4 3 x 4,2 mm	Kabel światłowodowy	4,1 – 4,5	22	63	108	4	50	6
	FC A4 3 x 5 mm	Kabel światłowodowy	4,95 – 5,2	22	63	108	4	50	6
	FC A4 3 x 5,6 mm	Kabel światłowodowy	5,6 – 6,2	22	63	108	4	50	6
	FC A4 3 x 6,5 mm	Kabel światłowodowy	6,6 – 7,2	22	63	108	4	50	6
	FC A4 3 x 8 mm	RFF 1/4" -50, SCF 14-50, FSJ1-50A, FlexLine 1/4" S, EC1-50-HF	7 – 8	22	63	108	4	50	6
	FC A4 3 x 1/4" (9)	LDF 1-50, FlexLine 1/4" R	8 – 9,2	22	63	108	4	50	6
	FC A4 3 x 1/4" (10)	RFA 1/4" -50, LCF 14-50, FSJ2-50, RG 8, H 1000, L-10, EC1-50	9,8 – 10,5	22	63	108	4	50	6
	FC A4 3 x 1/4" (11)	RFF 3/8" -50, LCF38-50, LDF2-50, SCF 38-50J, RG 214, FlexLine 3/8" S	10,5 – 11,5	22	63	108	4	50	6
	FC A4 3 x 1/2 J (14)	RFF 1/2" -50, SCF 12-50, FSJ4-50B, FlexLine 1/2" S, EC4-50-HF	13 – 14	22	68	113	4	50	6
	FC A4 3 x 1/2" (17)	RFA 1/2" -50, LCF 12-50, LDF4-50A, FlexLine 1/2" R, EC4-50	16 – 17	22	68	113	4	50	6
	FC A4 3 x 18,5 mm	Kabel zasilający 18,5 mm	18,2 – 18,5	34	122	167	6	50	12
	FC A4 3 x 19,5 mm	Kabel zasilający 19,5 mm	19,3 – 19,8	34	122	167	6	50	12
	FC A4 3 x 7/8" (28)	RFA 7/8" -50, LCF78-50A, LDF5-50A, AVA 5-50, FlexLine 7/8" H, FlexLine 7/8" R, EC5-50-A	27 – 28	34	122	167	6	50	12
	FC A4 3 x 1.1/4" (40)	RFA 1 1/4" -50, LCF5 114-50A, LDF6-50, AVA 6-50, FlexLine 1 1/4" R, EC6-50-A	39 – 40	46	168	218	8	25	9,2
	FC A4 3 x 1.5/8" (52)	RFA 1 5/8" -50, LCF158-50A, LDF7-50A, AVA 7-50, FlexLine 1 5/8" R, EC7-50-A	50 – 52	58	193	243	8	25	11,7
	FC A4 4 x 4,2 mm	Kabel światłowodowy	4,1 – 4,5	22	82	127	4	50	7
	FC A4 4 x 5 mm	Kabel światłowodowy	4,95 – 5,2	22	82	127	4	50	7
	FC A4 4 x 5,6 mm	Kabel światłowodowy	5,6 – 6,2	22	82	127	4	50	7
	FC A4 4 x 6,5 mm	Kabel światłowodowy	6,6 – 7,2	22	82	127	4	50	7
	FC A4 4 x 8 mm	RFF 1/4" -50, SCF 14-50, FSJ1-50A, FlexLine 1/4" S, EC1-50-HF	7 – 8	22	82	127	4	50	7
	FC A4 4 x 1/4" (9)	LDF 1-50, FlexLine 1/4" R	8 – 9,2	22	82	127	4	50	7
	FC A4 4 x 1/4" (10)	RFA 1/4" -50, LCF 14-50, FSJ2-50, RG 8, H 1000, L-10, EC1-50	9,8 – 10,5	22	82	127	4	50	7
	FC A4 4 x 1/4" (11)	RFF 3/8" -50, LCF38-50, LDF2-50, SCF 38-50J, RG 214, FlexLine 3/8" S	10,5 – 11,5	22	82	127	4	50	7
	FC A4 4 x 1/2 J (14)	RFF 1/2" -50, SCF 12-50, FSJ4-50B, FlexLine 1/2" S, EC4-50-HF	13 – 14	22	88	133	4	50	8
	FC A4 4 x 1/2" (17)	RFA 1/2" -50, LCF 12-50, LDF4-50A, FlexLine 1/2" R, EC4-50	16 – 17	22	88	133	4	50	8
	FC A4 4 x 18,5 mm	Kabel zasilający 18,5 mm	18,2 – 18,5	34	161	206	6	25	9
	FC A4 4 x 19,5 mm	Kabel zasilający 19,5 mm	19,3 – 19,8	34	161	206	6	25	9
	FC A4 4 x 7/8" (28)	RFA 7/8" -50, LCF78-50A, LDF5-50A, AVA 5-50, FlexLine 7/8" H, FlexLine 7/8" R, EC5-50-A	27 – 28	34	161	206	6	25	9
	FC A4 4 x 1.1/4" (40)	RFA 1 1/4" -50, LCF5 114-50A, LDF6-50, AVA 6-50, FlexLine 1 1/4" R, EC6-50-A	39 – 40	46	218	268	8	25	11
	FC A4 4 x 1.5/8" (52)	RFA 1 5/8" -50, LCF158-50A, LDF7-50A, AVA 7-50, FlexLine 1 5/8" R, EC7-50-A	50 – 52	58	256	306	8	25	12,5
	FC A4 4 x 8 2R	Kabel światłowodowy (na zamówienie)	7,6 – 8,1	34	44	89	4	50	6
	FC A4 4 x 1/4" (10) 2R	RFA 2 1/4" -50, LCF214-50A, LDF12-50, EC12-50 (na zamówienie)	9,8 – 10,5	34	44	89	4	50	6
	FC A4 4 x 1/4" (11) 2R	RFF 3/8" -50, LCF38-50, LDF2-50, SCF 38-50J, RG 214, FlexLine 3/8" S (na zamówienie)	10,5 – 11,5	34	44	89	4	50	6